

MYCR-250

## PLUG-IN DIMMER, 1-pack

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

EASY START

SYSTEM  
NEXA

Plug-in mottagare dimmer med på/av-knapp på mottagaren. Ställbar mellan framkantsstyrd fasdimring och bakkantsstyrd fasdimring, samt lägsta dimmernivå. Fungerar med System Nexas fjärrkontroller och sändare. Systemet är självlärande vilket ger en mycket enkel och flexibel installation och full kompatibilitet med övriga produkter i System Nexa. Kan byggas ut med diverse olika mottagare exempelvis skymningsrelän och rörelsevakter.

- På/Av knapp på mottagaren
- Smart Mode\* kompatibel
- Enkel installation
- Upp till 30 meter räckvidd
- Ställbar lägsta dimmernivå samt inställning för olika typer av laster
- Kompatibla med Nexa Bridge

**\*SMART MODE FUNKTION.** Med enheter som har stöd för "Smart Mode" kan du spara upp till 3 olika favoritscenarion som enkelt aktiveras med en Nexa "Smart Mode" sändare.

## TEKNISK DATA

Strömkälla	220–240 VAC~50Hz
Max. last	20–250 W R/RC   40–250 W RL   3–120 W LED
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Minnesplatser	32
Strömförbrukning	< 1 W i viloläge
IP klassificering	För inomhusbruk
Mått, B x H x D	53 x 53 x 58 mm
EAN	7330545146325
Art nr   E-nummer	14632   17 108 09