

## Flytta enheter från Gateway V 1.0 till V 2.0

För att flytta dina enheter från Gateway V 1.0 till V 2.0 finns det två alternativ:

**a. Skapa och återställ en backup**

I detta alternativ skapas en säkerhetskopia där alla enheter, namn, regler, scener, grupper, rum och inställningar från Gateway V 1.0 sparas. Säkerhetskopian kan sedan återställas på Gateway V 2.0.

**b. Manuellt flytta enheterna**

Då måste du:

- Ta bort eller avregistrera alla enheter från Gateway V 1.0.
- Återställa dem till fabriksinställningar.
- Lära in dem på nytt i Gateway V 2.0.
- Återskapa regler, scener, grupper och inställningar.

## Skapa och återställ en backup

En detaljerad guide hittar du på HORNBAChs webbplats under:

<https://www.hornbach.se/projekt/instruktioner/#a0b5b5e8ca57632b830abc767fb015ea>

## Flytta enheter manuellt

Endast ZigBee- och Z-Wave-enheter behöver flyttas. Enheter kopplade via partner-molntjänster påverkas inte, då de är kopplade direkt till ditt användarkonto.

Så här gör du:

1. Öppna SMART HOME by Hornbach-appen eller gå till [www.smarthomebyhornbach.com](http://www.smarthomebyhornbach.com).
2. Gå till **Enhetsöversikt**.
3. Välj enheten du vill ta bort och öppna **Enhetsdetaljer**.
4. Klicka på de tre punkterna uppe till höger och välj **Ta bort**.
5. Bekräfta borttagningen genom att klicka på **Radera**.
  - **ZigBee-enheter**: Koppla bort strömmen till enheten (om möjligt).
  - **Z-Wave-enheter**: När borttagningsläget är aktivt, följ instruktionerna för att exkludera enheten och koppla därefter bort strömmen.
6. Upprepa stegen för alla dina enheter.
7. Koppla bort strömmen till din gamla Gateway.
8. Återställ alla enheter till fabriksinställningar enligt instruktionerna.
9. Koppla in den nya Gatewayen till ström och internet.
10. Aktivera Gatewayen med ditt användarkonto.
11. Klicka på **(+)** uppe till höger och börja lära in enheterna.
12. Upprepa tills alla enheter är inlärd.
13. Lägg till regler, scener, rum och grupper för alla enheter, inklusive molnkopplade enheter. Glöm inte att bjuda in gäster igen.

ZigBee-enheter:

The image displays the 'SMART HOME by hornbach' interface in three stages across two columns: 'Browser' and 'App'.

- Top Row (Initial View):** Shows the 'Vattenvarnare' (Water Detector) device page. The 'Ta bort' (Remove) option is highlighted in the menu.
- Middle Row (Menu Selection):** Shows the 'Ta bort' option selected in the menu.
- Bottom Row (Confirmation Dialog):** Shows a confirmation dialog box with the text: 'Vill du verkligen ta bort den här enheten från ditt hem? Regler som är länkade till den här enheten kommer inte att raderas automatiskt. Kontrollera att dina regler fungerar korrekt efter borttagningen.' The 'RADERA' button is highlighted.

The 'App' column shows the same interface but with a larger confirmation dialog box at the bottom, also featuring a 'RADERA' button.

# Flytta enheter från WSR 1706 V 1.0 till RFC24 V 2.0

## Z-Wave-enheter:

The screenshots illustrate the steps to remove a Z-Wave thermostat from the SMART HOME app:

- Browser View:** Shows the thermostat settings in the 'Termostat' section. The 'Ta bort' (Remove) option is highlighted in the 'Z-Wave parameter' menu.
- App View:** Shows the thermostat settings in the 'Termostat' section. The 'Ta bort' (Remove) option is highlighted in the 'Z-Wave parameter' menu.
- Confirmation Dialog:** A dialog box titled 'Ta bort enhet' (Remove device) appears. It contains the following text: 'Vill du verkligen ta bort den här enheten från ditt hem? Regler som är länkade till den här enheten kommer inte att raderas automatiskt. Kontrollera att dina regler fungerar korrekt efter borttagningen. Följ tillverkarens instruktioner om hur du ska starta exkluderingsslaget.' Below the text is a red 'AVBRYT' (Cancel) button and a red 'BÅDEDA' (Yes) button.
- Instructional Dialog:** A dialog box titled 'Ta bort enhet' (Remove device) appears. It contains the following text: 'Exkluderingsslaget aktiv... Följ tillverkarens instruktioner om hur du tar bort den här Z-Wave-enheten.' Below the text is a blue 'OK' button. The dialog also includes instructions: 'Gatewayen befinner sig just nu i avregistreringsläge. Följ stegen om du vill ta bort enheten från gatewayen.' and 'Håll Boost-knappen på enheten intryckt i 5 sekunder.' Below the text is a blue 'OK' button and an illustration of a hand holding a thermostat with a '5 Sek' timer.
- Final Screen:** Shows the 'SMART HOME by hornbach' logo.