



MWTE-1

Väggsändare utan ram

Väggsändare utan täckram med en kanal. Passar till ramar i serierna ELKO RS, ELKO Plus och Schneider Exxact. Levereras med två uppsättningar vippor i olika vita nyanser. Styr alla självlärande mottagare i System Nexa, såväl plug-in som inbyggnadsmottagare. Monteras med medföljande dubbelhäftande tejp eller med skruv direkt på vägg eller apparatdosa.

- 1 kanal
- Pushdim
- Styr på/av och dimmer
- Passar ramar i serierna ELKO och Exxact
- Batteridrivnen
- Frånslagstimer

PROTOKOLL
System Nexa (433,92 MHz)

RÄCKVIDD
Upp till 30 meter

KANALER
1

STRÖMKÄLLA
Batteri: 1 x CR2032 (ingår)

IP-KLASS
Inomhusbruk

MÅTT PRODUKT (BxHxD)
70 x 70 x 14 mm

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 85 x 40 mm

ANTAL I KARTONG
10/80

ARTIKEL NUMMER:
14811

EAN:
7330545148114

E-NUMMER (SV):
1892915

EL-NUMMER (NO):
4514592

NEXA

info@nexa.se

www.nexa.se