



MWTT-2

Väggsändare ELJO Trend

Väggsändare med täckram från serien ELJO Trend. Styr alla självlärande mottagare i System Nexa, såväl plug-in som inbyggnadsmottagare. Monteras med medföljande dubbelhäftande tejp eller med skruv direkt på vägg eller apparatdosa.



- 2 kanaler
- Pushdim
- Styr på/av och dimmer
- Batteridriven
- Frånslagstimer

PROTOKOLL
System Nexa (433,92 MHz)

RÄCKVIDD
Upp till 30 meter

KANALER
2

STRÖMKÄLLA
Batteri: 1 x CR2032 (ingår)

IP-KLASS
Inomhusbruk

MÅTT PRODUKT (BxHxD)
82 x 82 x 16 mm

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 85 x 40 mm

ANTAL I KARTONG
10/80

ARTIKEL NUMMER:
14813

EAN:
7330545148138

E-NUMMER (SV):
1892914

EL-NUMMER (NO):
4514591

NEXA

info@nexa.se

www.nexa.se